

Profese: Zařízení silnoproudé elektrotechniky	Zpracovatel dílu: ING. DANIEL HAJZLER, Sedliště 31, 570 01		Autorizace / revize:	
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Hlavní projektant:		
ing. Daniel Hajzler	ing. Daniel Hajzler	Jan Zvára, DiS.		
Investor: Město Kostelec nad Orlicí				
Akce: Projekt pro výstavbu a opravu komunikace Erbenova, Na Spoje a Tůmova, Kostelec nad Orlicí		Zakázkové číslo:	048/2017	Paré:
		Datum:	12/2017	
		Formát:	-	
Objekt: SO 403 Veřejné osvětlení - ul. Tůmova		Stupeň:	DSP + PDPS	
Obsah: Technická zpráva		Měřítko: -	Číslo výkresu: C.4.3.1	

a) popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení :

Projektová dokumentace řeší veřejné osvětlení rekonstruované části ulice Tůmova v Kostelci na Orlicí.

Legenda značení svítidel:

T1 – T6	Nová svítidla ul. Tůmova
N1 – N3	nová svítidla ul. Na Spoje
F1 - F3	stávající svítidla ul. Fügnerova
TR1 – ER4	stávající svítidla ul. Tůmova určená ke zrušení

Místem napojení nové sítě VO ulice Erbenova je stávající svítidlo VO F2 v ulici Fügnerova, z kterého jsou v současné době svítidla v dotčené části ulice Erbenova napájena. Tento stávající kabel AYKY 4x25 bude odpojen ze svítidla TR4 a zatažen do svítidla T6. Pro zajištění dočasného provozu stávající světelné soustavy bude od svítidla T6 položen kabel AYKY 4x25 ke svítidlu TR4.

Nový rozvod mezi svítidly T1-T6 bude proveden kabelem CYKY 4x16, kabel bude uložen v původní trase napájecího kabelu jako přílož. Ve svítidle T3 bude provedeno odbočení pro VO ul. Na Spoje (svítidlo N1), ve svítidle T4 odbočení pro svítidlo N2. Kabelové vedení ul. Tůmova bude ukončeno v jižní části ulice ve svítidle T1.

Ze svítidla T1 bude jižním a ze svítidla T6 severním směrem položena rezervní chránička D50, ukončení na kraji rekonstruované lokality pod dlažbou, pro budoucí možné zpruhování a napojení na novou síť VO. Místa ukončení chráničky budou trvanlivě označena.

Osvětlení komunikace a chodníků zajišťují svítidla s LED technologií, výška bodu 6m, bez výložníku, bližší specifikace viz příloha tech. zprávy a soupis prací. Osvětlení a stožáry jsou požadovány ve stejném typovém provedení, jako v ulici Jungmannova, Pivoňkova, Fr. Zoubka a Michalcova.

Stožáry budou v provedení konickém, povrch. úprava žár. zinek + nátěr barvou RAL9001, v místě vetknutí budou opatřeny ochrannou manžetou, případně ochranným nátěrem. Bližší specifikace viz soupis prací a příloha TZ.

Pospojení konstrukcí nových stožárů bude provedeno souvislým vodičem FeZn 30/4 + FeZn D10, tato soustava se připojí také na nahodilé zemnicí body v trase vedení.

Na sv. bodu TR3 je instalována stávající bezdrátová jednotka místního rozhlasu, tato bude ze stávajícího sloupu demontována a osazena na nový sloup T4. Nová instalace bude provedena ve stejné kvalitě, jako je stávající stav.

Do zprovoznění nové soustavy VO musí zůstat funkční původní svítidla, stávající kabelové vedení bude při zemních pracích zajištěno proti mechanickému poškození. Stávající svítidla se stožáry TRx budou poté demontována a předána provozovateli VO.

Napětí :	3PEN AC 50Hz 400V/TN-C
Ochrana proti nebezpeč. dotyku živých částí :	dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 izolací a krytím
Ochrana proti nebezpeč. dotyku neživých částí :	dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 automatickým odpojením
Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3:	viz protokol o určení vnějších vlivů
Zdroj el. energie:	stávající síť VO, svítidlo F1 v ul. Fügnerova
Měření el. energie:	stávající
Ochrana před úderem blesku dle ČSN EN 62305:	ochranným uzemněním vodivých hmot
Ochrana proti přepětí dle ČSN EN 62305:	není vzhledem k charakteru odběru navržena, svítidla obsahují integrovanou ochranu před přepětím SPD3
Výkonová bilance:	6ks svítidel 36,5W = 219W
Počet stožárů VO	6ks
Délka trasy nového kabelového vedení	172m + 2x chránička l=9 + 23m
Třída osvětlení dle ČSN CEN/TR 13201-1 09.2016	kommunikace M6 chodník P6

Zajištění kabelového vedení projektovaného VO vůči ostatním inženýrským sítím: Napájecí kabel VO CYKY 4x16 bude uložen po celé délce do korugované chráničky D50. Součástí soupisu prací jsou zemní práce související s položením celé nové kabelové trasy VO.

Před započítáním zemních prací bude vytyčeno příslušné podzemní zařízení – viz stanoviska jednotlivých správců sítí. Práce v ochranné pásce budou prováděny ručně s maximální opatrností za dodržení minimálních odstupů stanovených v ČSN 73 6005, případně přímo ve stanovisku správce příslušné sítě.

b) požadavky na vybavení :

Projektovaný inženýrský objekt nemá žádné zvl. požadavky na vybavení.

c) napojení na stávající technickou infrastrukturu :

Rozvod veřejného osvětlení v dané lokalitě a specifikovaném rozsahu bude napájen ze stávajícího rozvodu.

d) vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování :

Projektovaný IO neovlivňuje povrchové ani podzemní vody, ani nemá vliv na vodní poměry ve vodních tocích.

e) údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení :

Parametry IO byly zpracovány softwarovým produktem firmy Moeller elektrotechnika a osvětlení navrženo odbornou firmou

f) požadavky na postup stavebních a montážních prací :

Kabel bude uložen do výkopu dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2. Zhotovení kabelové rýhy, kabelového lože, uložení chráničků pod komunikacemi, položení kabelu a záhrn kabelové rýhy je nutné provést komplexně v co nejkratším možném termínu vzhledem k možnému samovolnému zásypu kabelové rýhy a ochraně vlastního kabelu např. před poškozením nebo odcizením.

Konečnou úpravu terénu je možné provést po zhutnění zahrnutého výkopu a počítat s možnou úpravou terénu během záruční doby vzhledem k možné tvorbě propadlin v důsledku samovolného zhutňování zeminy.

Při připojování kabelu ke stávající síti je nutné zajistit spolupráci s příslušnými pracovníky provozovatele stávající sítě pro zajištění odpojení potřebného zařízení.

Dodavatel je povinen respektovat požadavky správců jednotlivých sítí, požadavky státních orgánů a organizací, v jejichž ochranném pásmu se stavba nachází.

Polohy jednotlivých svítidel (osa sloupu):

T1	X = -1172416.4657	Y = 342033.7841
T2	X = -1172382.4569	Y = 342034.4345
T3	X = -1172352.2187	Y = 342035.0507
T4	X = -1172318.2016	Y = 342035.7094
T5	X = -1172284.1467	Y = 342036.4721
T6	X = -1172249.7853	Y = 342037.2691

Osa stožáru svítidla bude umístěna ve vzdálenosti min. 600mm od hrany komunikace.

Uvedení zařízení do provozu je podmíněno předložením provozovateli sítě VO těchto dokladů :

- Výchozí zpráva o revizi el. zařízení
- Digitální zaměření skutečného provedení stavby
- Dokumentace skutečného provedení stavby
- Stavební povolení

g) požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování apod.:

Provoz zařízení, stejně jako navržené materiály podléhají ustanovením příslušných technických norem a předpisů, v jejichž souladu je IO navržen a jsou citovány v jednotlivých odstavcích popisujících jednotlivé části projektovaného IO dále v technické zprávě.

h) řešení komun. a ploch z hled. přístupu a užívání osobami s omez. schopností pohybu a orientace :

Předmětný IO není určen pro užívání uvedených osob.

i) důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce :

Provoz projektovaného IO nemá negativní vliv na kvalitu životního prostředí.

Výpis použitých norem

Při realizaci stavby bude postupováno dle platných ČSN norem a legislativních předpisů, zejména:

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.

Vyhláška č. 73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení jejich zařazení do tříd a skupin a bližší podmínky jejich bezpečnosti

Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce technických zařízení č. 159/92 Sb.

ČSN 33 0010 Elektrická zařízení - Rozdělení a pojmy (12.1982)

ČSN 33 0120 Normalizovaná napětí IEC (8.2001)

ČSN 33 0165 Značení vodičů barvami nebo číslicemi – prováděcí ustanovení (10.1992)

ČSN 33 2130 ed.2 Vnitřní elektrické rozvody (09.2009)

ČSN 33 2180 Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů (4.1979)

ČSN 33 2190 Připojování elektrických strojů a pohonů s elektromotory (9.1987)

ČSN 33 3210 Rozvodná zařízení (3.1987)

ČSN 33 2000-1 Elektrická zařízení 1 Rozsah platnosti, účel a základní hlediska (05.2009)

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrická zařízení 4-41 Ochrana před úrazem elektrickým proudem (8.2007)

ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrická zařízení 4-43 Bezpečnost-Ochrana proti nadproudům (12.2010)

ČSN 33 2000-4-46 ed.2 Elektrická zařízení 4-46 Bezpečnost - Odpojování a spínání (9.2002)

ČSN 33 2000-4-473 Elektrická zařízení 4-47-473 Opatření k ochraně proti nadproudům (2.1194)

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Výběr a stavba el. zařízení – Všeobecné předpisy z (4.2010)

ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrická zařízení 5-52 Výběr soustav a stavba vedení (2.2012)

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrická zařízení 5-54 Uzemnění a ochranné vodiče (4.2012)

ČSN EN/IEC 62305 Předpisy pro ochranu před bleskem, ČSN EN 62305-3 ed.2 (1.2012)

ČSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních (7.2005)

ČSN EN 50110-2 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních (2.2011)

ČSN 38 1754 Dimenzování elektrického zařízení podle účinku zkratových proudů z (7.1974)

ČSN EN 60 529 Stupně ochrany krytem (11.1993)

ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení (9.1994)

ČSN CEN/TR 13201 -1 Osvětlení pozemních komunikací – Výběr tříd osvětlení (9.2016)

ČSN EN 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací – Požadavky (6.2016)

ČSN EN 13201-3 Osvětlení pozemních komunikací – Výpočet (6.2016)

Protokol o určení vnějších vlivů č. 41-018-03
dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3

Objekt: Výstavba oprava komunikace Tůmova, Kostelec nad Orlicí

SO-401 Veřejné osvětlení

Popis objektu: Veřejné osvětlení, kabelový rozvod nn

Předseda komise: ing. Daniel Hajzler, projektant elektro
členové komise Jan Zvára, DiS, projektant komunikace

Rozhodnutí:

Dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 byly stanoveny následující vnější vlivy:

- 321.1 atmosférické podmínky AB8
- 321.4 výskyt vody AD4¹
- 321.13 bouřková činnost AQ1
- 321.14 pohyb vzduchu AR1
- 321.15 vítr AS2
- 322.1 schopnost osob BA1
- jedná se o prostoru nebezpečnou ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 ed.3

Zdůvodnění: Třída označení prostředí AD4 u venkovních prostorů se vyskytuje pouze výjimečně a to za deště a silného větru. Ve smyslu ČSN 33 2000-4-41- ed.2/Z1 tabulka NA.6, se však venkovní prostor s těmito vlivy nepovažuje za prostor zvlášť nebezpečný, ale pouze nebezpečný s tím, že se zařízením nesmí manipulovat osoby bez odborné kvalifikace.

Obsluhu, kontrolu a údržbu zařízení budou provádět osoby poučené podle příslušných provozních a bezpečnostních předpisů s pověřením a proškoleny minimálně dle Vyhl. 50/78Sb. §4.

Závěr: V případě jakýchkoliv změn v určení užití prostor, ve stavební konstrukci, volby materiálu, zavedení nových výrobních technologií a připojování nových a dalších strojů v dalším období je nutno tento protokol doplnit či změnit. Za zpracování změny zodpovídá vedoucí provozu, nebo pověřený zástupce, jež zařízení provozuje a udržuje.

V Sedlích 18.9.2017



.....
projektant elektro

Příloha – specifikace použitého svítidla

Svítidlo veřejného osvětlení

Venkovní svítidlo pro osvětlení komunikací

Základní charakteristiky svítidla:

- Hliníkové tělo s dvojvrstvou vypalovanou povrchovou barvou RAL 9007
- borosilátové sklo tl. 5 mm
- nulové vyzářování do horního poloprostoru
- nulové fotobiologické nebezpečí ve shodě s EN 62471:2008
- samostatné výměnné LED moduly
- výměnný napájecí zdroj (multiwattová elektronická řídicí jednotka)
- aktivní teplotní ochrana s regulací výkonu v závislosti na teplotě okolí
- integrovaná přepětová ochrana - nesymetrické podélné soufázové přepětí 10 kV (common mode)
- integrovaná přepětová ochrana - symetrické příčné protifázové přepětí 6 kV (differential mode)
- pojistka proti zkratu 4 A
- telemanagement ready - možnost doplnění o dálkové ovládání běžnými řídicími systémy

Základní charakteristiky předřadníku:



Plně programovatelná elektronická napájecí jednotka s kombinovaným CC a PWM stmíváním

Volitelný provoz v režimech:

- **Midnight Recognition Profile** – automaticky řízený světelný tok svítidla s přednastaveným setměním na 70% od 22:00 pomocí vnitřního časovače
- **DALI** - obousměrná komunikace plně řízená externím řídicím systémem
- **Bi-Energy** - vnějším impulzem řízený přechod do úsporného režimu 100%-50%
- **On/Off** - nejjednodušší spínací profil 0% / 100%
- **Uživatelské nastavení** - plně naprogramovaný průběh stmívání (až 5 časových úseků a úrovní) dle požadavku konkrétní soustavy v libovolném režimu CLO nebo CPI s volitelným způsobem řízení a stmívání

Základní parametry:

- Životnost L90B10 = 100.000 h
- Třída clonění G4 / KB2 / D6 (vhodné pro zóny životního prostředí E2, E3 a E4)
- Teplota chromatičnosti: 3000 K
- Index podání barev Ra (CRI) > 70,
- Standardní odchylka barevné shody Mac Adams < 5
- Stupeň krytí IP67
- Mechanická odolnost IK08
- Izolační třída II
- Energetická třída spotřebiče A++
- Instalace na sloup / výložník ø 46 / 60 / 76 mm
- Naklopitelné +15°/-10° (při instalaci přímo na sloup)
- Naklopitelné +5°/-20° (při instalaci na vodorovný výložník)
- Hmotnost 9,2 kg



Kód	Teplota chromatičnosti	Volitelné režimy	Nominální příkon svítidla	Nominální světelný tok svítidla	Uživatelsky nastavený max. příkon svítidla	Uživatelsky nastavený světelný tok svítidla	Ozn. optiky
EC42	3000 K	Midnight Profile DALI Bi-Energy ON/OFF	36,5 W	3870 lm	29,9 W	3173 lm	ST1.0